

Radiosamband Brann/redning MIP

Radio for Innsatsleder og utrykningsvakt MIP



Kanal 1 og 3 - 8 er samme frekvens, men med forskjellige anropsgrupper (se display)
Dette er for å enklest mulig velge å sende ut anrop til forskjellige grupper.

Fremgangsmåte for oppkall av personsøkere:

- Drei "Dreieknappen" til ønsket gruppe
- Trykk inn "displayanropsknappen" og vent 3 sek. etter 5-tonesignalet
- Trykk inn PTT-knappen, og gi ønsket melding

Man kan også kalle opp personsøkerne enkeltvis. da brukes følgende fremgangsmåte:

- Tast inn 3 siffer (For eksempel Ind.vernlede, 171)
- Trykk inn "Individanropsknappen" og vent 3 sek. etter 5-tonesignalet.
- Trykk inn PTT-knappen, og gi ønsket melding
-

Fremgangsmåte ved oppkall av radioer kanal 8-13

- Drei "Dreieknappen" til ønsket gruppe
- Trykk inn PTT-knappen, og gi ønsket melding

**Oversikt over radioer og personsøkergrupper
RADIO-OPPSETT**

Kanal nr:	Tekst:	Utsendt kode:
1 start	1 Brannstasjon MIP/H & S (Personsøker og radio)	
2	2 Helse Nord	
3	3 Radio RBV	
4	4 Radio Energi	
5	5 Redningskanalen	
6	6 Radio MIT	
7	7 Radio RIT	
8	8 Radio Ruukki	
9	9 Radio RDMN	
10	10 Radio Fesil	
11	11 Radio Kombi	
12	12 Radio Celsa Stålverk(Felles)	
13	13 Personsøk Celsa	
14	14 Personsøk MIP gr.	
15	15 Personsøk Ruukki	
16	16 Personsøk Fesil	
17	17 Personsøk RDMN	
18	18 Personsøk Brannstasjonen	
19	19 Personsøk Alle(Generalanrop)	

PERSONSØKER-OPPSETT

GRUPPENR.	PLASSERING/MOTTAKER	MOTTAK ALARM FRA	ID-GRUPPE
1. Brann	Brannstasjon og IV-Leder	110, 113, Gruppealarm og 230V	55120
2. MIP	H&S, portvakt og Energisentral	110, 113 og Gruppealarm	55130
3. Fundia	Celsa	110 og Gruppe	55140
4. Profiler	Profiler	110 og Gruppe	55150
5. RDMN	RDMN	110 og Gruppe	55160
6. Fesil	Fesil	110 og Gruppe	55170

Vedrørende Helse Nord AMK Kanalen.

Når det kommer oppkall på p-søker fra AMK sentralen. Skift frekvens på radio og kall opp AMK - sentralen.

For å få kontakt med AMK sentralen still inn radio på kanal 2 Helse Nord (AMK) send oppkall til ønsket sykehus med oppkallsknappen.

Ved ordre fra Politi om å gå over til ”Redningskanal” (begrepet ”kanal 5” brukes også i disse sammenhenger), vil både brann, politi, ambulansepersonell, industrivern etc. opptre på samme kanal, og da er god radioskikk viktig.

Huskeregler for radiobruk(TTT):

Gode regler er TTT(Tenk, trykk, tal tydelig).

Anropene skal være klare:

Eksempel:

"Røykdykkerleder, dette er lag 1, vi trenger mer slange, over"

Svar fra røykdykkerleder skal da være. **"Lag 1, dette er røykdykkerleder, vi gir etter mer slange, over."**

I den fortløpende samtale kan identitet sløyfes. Ved et nytt anrop skal identitet igjen brukes.

Dette blir viktigere og viktigere jo større operasjonen er, og jo flere som skal betjene samme frekvens.